

Огляд виробу



Кнопки і сенсорне керування



- ✳ Якщо ви натиснули кнопку й утримували її 3 секунди, але живлення не ввімкнулося, зарядіть пристрій і повторіть спробу.
- ✳ Одночасно натисніть кнопку "Додому" та багатофункціональну кнопку й утримуйте їх 12 секунд, щоб перезапустити пристрій.



Провести вниз:
відкрити центр керування

Торкнутися й утримувати:
переключити/редагувати
циферблат

Провести вліво чи вправо:
переглянути плитку

Провести вгору:
відкрити центр сповіщень

Заряджання

З'єднайте зарядний порт із металевими контактами на зарядній панелі; на екрані годинника має з'явитись індикатор рівня заряду.

- ✳ Використовуйте для заряджання пристрою зарядну панель і зарядний кабель USB-C, які надаються в комплекті.
- ✳ Зарядний пристрій VOOC: якщо температура акумулятора становить 20-40°C, номінальна вихідна потужність адаптера - 5 В = 2 А або вище і виконано інші вимоги, годинник буде швидко заряджатися.
- ✳ Перш ніж починати заряджання, переконайтеся, що зарядний порт чистий і сухий, щоб уникнути корозії металевих контактів та інших небажаних наслідків потраплення поту.
- ✳ Щоб збільшити термін служби акумулятора, заряджайте його, не чекаючи повного розряджання.
- ✳ У разі тривалого зберігання заряджайте пристрій кожні 3 місяці, щоб уникнути поломки акумулятора через надмірне розряджання.

Підключення годинника

Завантажте програму:

Завантажте програму OHealth із магазину Google Play і встановіть її. Створіть пару й підключіть годинник. Після підключення ви зможете за допомогою програми перевіряти стан підключення, керувати циферблатом і переглядати інформацію про здоров'я.

Створіть пару й підключіть годинник:

- 1 Увімкніть годинник, виберіть мову системи та знайдіть ім'я пристрою.
- 2 У програмі OHealth натисніть "Пристрій > Додати пристрій", виберіть відповідний пристрій, виберіть ім'я пристрою, яке відображається на годиннику, і встановіть підключення, дотримуючись інструкцій на екрані.

- ✳ Підтримуються створення пари з телефонами з ОС Android 8.0 або пізнішої версії.
- ✳ Перш ніж створювати пару, переконайтеся, що акумулятор годинника заряджений більше ніж на 20%, щоб уникнути збою під час створення пари.
- ✳ Переконайтеся, що на телефоні ввімкнено функцію Bluetooth, а відстань між пристроями не перевищує ефективний радіус дії цієї функції.

Передача даних через Bluetooth

Одразу після підключення до телефона годинник починає синхронізувати через інтерфейс Bluetooth певні дані, зокрема контакти, історію викликів, сповіщення, інформацію про стан здоров'я тощо.

Дані не будуть синхронізовані в разі розривання підключення чи вимкнення функції Bluetooth.

Опис технології NFC

Цей виріб має мікросхему NFC та підтримує Google Гаманець. Відкрийте Google Гаманець на годиннику й дотримуйтесь інструкцій, щоб додати банківські картки та квитки для проїзду громадським транспортом.

Примітки щодо використання функції NFC в годиннику:

- (1) Дотримуйтеся вимог, наведених у документі "Каталог і технічні вимоги до малопотужних радіопередавальних пристроїв ближнього радіусу дії" для пристроїв загального призначення класу C з рамковою антеною. Щоб увімкнути функцію NFC, відкрийте список програм за допомогою кнопки "Додому", а потім виберіть "Параметри > Підключення > NFC".
- (2) Забороняється самовільно змінювати середовище й умови використання, розширювати діапазон частот передачі, збільшувати потужність передачі (зокрема встановлювати додаткові підсилювачі радіочастотної потужності), а також змінювати конструкцію передавальної антени.
- (3) Виріб не повинен створювати шкідливих перешкод іншим легальним радіостанціям і не повинен потребувати захисту від шкідливих перешкод.
- (4) Виріб повинен витримувати перешкоди від промислового, наукового і медичного обладнання, яке випромінює радіочастотну енергію, або перешкоди від інших легальних радіостанцій.
- (5) У разі створення шкідливих перешкод для інших легальних радіостанцій слід негайно припинити використання виробу та вжити заходів для усунення перешкод перед подальшим використанням.
- (6) У літаках і захищених від електромагнітних хвиль місцях радіоастрономічних станцій, метеорологічних радіолокаційних станцій, наземних станцій супутникового зв'язку (станцій вимірювання й керування, станцій вимірювання дальності, приймальних радіостанцій, навігаційних станцій тощо) й інших військових і цивільних радіостанцій та аеропортів, визначених згідно з чинними законами, нормами і стандартами, під час використання малопотужного обладнання слід дотримуватися правил захисту від електромагнітних хвиль і вказівок компетентних галузевих органів.
- (7) Забороняється використовувати будь-які пульти дистанційного керування в радіусі 5000 метрів від центру злітно-посадкової смуги аеропорту.
- (8) Пристрій призначений для використання за температури 0-35°C. Напруга акумулятора становить 3,89 В.

Комплектація

Годинник × 1	Зарядний кабель USB-C × 1
Ремінець × 1	Посібник із техніки безпеки × 1
Зарядна панель × 1	Короткий посібник × 1

Інформація про програмне забезпечення

Версія програмного забезпечення: OWWWE231_11_A.02

Актуальну інформацію про аксесуари та програмне забезпечення можна переглянути в Декларації відповідності на веб-сторінці www.oppo.com/en/certification.

SAR

SAR для кінцівок: 0,341 Вт/кг

SAR для обличчя: 0,103 Вт/кг (обмеження SAR для голови також застосовується до SAR для обличчя)

- ✳ Вимірювання коефіцієнта SAR для обличчя було проведено на відстані 1 см від передньої частини пристрою під час наближення до обличчя, а вимірювання коефіцієнта SAR для кінцівок було проведено за умови прямого контакту зап'ястка із задньою частиною пристрою. Щоб забезпечити дотримання вимог щодо радіочастотного опромінення, пристрій слід розташовувати на відстані не ближче ніж 1 см до обличчя.
- ✳ Наведені значення коефіцієнта SAR є найвищими значеннями, зареєстрованими для цього пристрою.

Характеристики радіохвиль

Радіо	Частота	Вихідна потужність (макс.)
Bluetooth	2402-2480MHz	12,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2412-2472MHz	14,5dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5150-5250MHz	11dBm(EIRP)
	5250-5350MHz	11dBm(EIRP)
	5470-5725MHz	11dBm(EIRP)
	5725-5850MHz	8dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	45,57dBμV/m @10m

Технічні характеристики

Тип виробу: смарт-годинник

Модель: OWWWE231

Розміри: 47,0 × 46,6 × 12,1 мм (без області датчика)

Розмір екрана: 1,43 дюйма

Тип акумулятора: перезаряджуваний літій-іонний акумулятор

Ємність акумулятора: 500 мА·год

Вхідна потужність: 5 В = 2 А

Клас IP: 5 ATM + IP68

Надійність: MIL-STD-810H

Версія програмного забезпечення: див. у меню годинника "Параметри > Додаткові параметри > Інформація про годинник"

Датчики: датчик прискорення, гіродатчик, геомагнітний датчик, оптичний датчик пульсу, датчик рівня кисню в крові, датчик зовнішнього освітлення, датчик атмосферного тиску

Bluetooth: BT5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 5 ГГц/2,4 ГГц, 802.11 a/b/g/n

Супутники: Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS