55mm

100.49 мм

330 mm

Шолом віртуальної реальності

Meta Quest 3

Модель: S3A

Посібник користувача

Акумулятор Meta Quest 3 розряджається, навіть коли ви підключений до зарядного пристрою. Ефективність зарядного пристрою залежить від температури акумулятора, зарядження для оптимальної роботи акумулятора активно під таким фактором, як температура. Акумулятор вашої гарнітури може можливо не зарядитися повністю, якщо вона підключена до мережі під час використання і перевищує оптимальну температуру зарядження. Після призупинення зарядження через високу температуру акумулятора, ви можете продовжити разом вашу гарнітуру повному відновленню акумулятора до 100%, коли його підключено до розетки для зарядження.
Використання адаптера живлення потужністю менше 18 Вт при підключенні до розетки сповільнить зарядження. При підключенні до ноутбукПК рекомендується використ оригінального Power Delivery і потужністю понад 18 Вт, оптимального зарядження.
Час автономної роботи Meta Quest 3 коротший, ніж очікувалося - Meta Quest 3 - це потужний пристрій, оснащений передовими технологіями віртуальної реальності. Деякі ендоскопії, так як МРІ та більш вимогливі відеоігри, можуть зменшити час роботи від акумулятора менше цього разу. Ви можете подовжити час роботи від акумулятора, перезапустивши у режим ночного неба у меню налаштування живлення, хоча це може вплинути на точність графіки.

Кольори світлодіодних індикаторів на Meta Quest 3

Meta Quest 3 оснащений двома типами світлодіодів: світлодіодним індикатором стан та світлодіодом, що сигналізує про стороннюю особу.
Світлодіодний індикатор на бічній панелі гарнітури Quest 3 дозволяє дізнатися про стан гарнітури, зокрема про рівень заряду акумулятора.

- Білий - Гарнітур увімкнено;
- Зелений - Акумулятор повністю заряджений;
- Помаранчевий - Зарядка акумулятора;
- Червоний - Розряджена батарея;

Світлодіодний індикатор присутності сторонніх.
Світлодіодний індикатор на передній панелі гарнітури повідомляє оточуючим, чи задіяні датчики гарнітури і чи можуть сторонні особи перебувати в полі зору вашої віртуальної реальності.

Білий - Зовнішні датчики активні;
Блимає Білим - Увімкнено пасивний зв'язок, а гарнітура проводить прослуховування, запис або пряму трансляцію.

Прийняти дотик до Meta-квесту

Прийняв дотик у Meta Quest дозволяє вам безпосередньо торкатися і прокручувати панелі руками. Ви можете торгати вміст, наприклад, програми у вашій бібліотеці, торкатися об'єкта, таких як екрани та вкладки, а також заколюватися і переміщати панелі, як на звичайному планшеті.

Ось деякі з жестів, які можна використовувати з функцією Прийняв дотик:

- Торкайтеся об'єкта одним пальцем, щоб вибрати їх.
- Прокручуйте та проводьте одним пальцем по меню для навігації.
- Заколюйте та переміщуйте панелі, взявши їх за краї. Ви також можете переміщати панелі, виділивши край вказівним пальцем, а потім стиснувши вказівний і великий пальці разом, щоб вибрати панель і переміститив її.
- Тадшайтеся на своє долоні і підкажіте великий і вказівний пальці, щоб отримати доступ до Меню швидких дій. Тримайте великий і вказівний пальці стиснутими разом, щоб переміщатися по меню швидких дій. Щоб вибрати щось з меню, видоїть його і розтисніть пальці.
- Ви також можете дечі натиснути на бокові сторони контролерів разом, щоб вручну перейти до використання рук.

Повнокольоровий пасскавер на Meta Quest

Passthrough - це функція в гарнітурах Meta Quest, яка дозволяє вам вийти за межі вашого поля зору у VR, щоб побачити навколишнє середовище в реальному часі. У Meta Quest 3 і Meta Quest Pro більш потужні внутрішні компоненти забезпечують повнокольоровий перегляд.

Усередині коробки:
У коробці з Meta Quest 3 ви знайдете наступні предмети. Не забудьте уважно перевірити всю упаковку перед тим, як викинути її, деякі предмети менші за розміром і їх можна легко пропустити.

- Гарнітура Meta Quest 3
- Регульований ремінний лицьовий інтерфейс (попередньо встановлений)
- 2 контролери Meta Quest Touch Plus
- 2 ремінці на запясті (попередньо встановлені)
- Адаптер живлення 18 Вт
- Зарядний кабель USB-C
- 2 батареї AA (попередньо встановлені)

Налаштування гарнітури та контролерів
Коли ви дістаєте Meta Quest 3 з коробки, вам потрібно буде використати адаптер живлення і зарядний кабель, що входить до комплекту, щоб повністю зарядити гарнітуру перед першим використ. Ви можете зарядити гарнітуру, дотримуючись наведених нижче інструкцій для отримання додаткових вказівок.

Розпакуйте гарнітуру та контролери і підготуйтеся до налаштування:

1. Обережно зніміть папір з ремінця гарнітури і видаліть плівки з лінз.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення на лівій стороні гарнітури протягом трьох секунд, або поки не почуєте звуковий сигнал і не побачите символ Meta на екрані гарнітури.
3. Зніміть блокатор акумулятора з кожного контролера, потягнувши за пластикову смужку назовні.
4. Надійно закріпіть контролери на запясті за допомогою регульованих ремінців.
5. Уявіть контролери, натиснувши і утримуючи лівий контролер і правий.
6. Після утримання протягом двох секунд ви повинні побачити миготливе біле світло і вібрути тактильну реакцію, що вказує на те, що ваші контролери готові до роботи.
7. Зверх ви пройдете першу частину підручника з віртуальної реальності, включаючи вибір мови та підключення до Wi-Fi, перш ніж перейти до

налаштування вашого Meta Quest 3.
Примітка: Перед оновленням програмного забезпечення обов'язково підзарядите гарнітуру до зарядного пристрою.

Бездротове підключення:
Bluetooth: діапазон частот 2400-2483,5 МГц; максимальна потужність випромінювання < 100 мВт;
WiFi: діапазон частот 2400-2483,5 МГц; діапазон частот 5150-5850 МГц; макс. потужність випромінювання < 100 мВт.
Цей пристрій потрібно використовувати лише всередині приміщення!

Щоб забезпечити правильну посадку під час використання Quest 3:

1. Почніть з ослаблення задньої і верхньої дужок, а потім розташуйте гарнітуру в зручному положенні біля обличчя.
- Переконайтеся, що ви прибрали волосся, яке може опинитися між гарнітурою або між подушечкою для кращого комфорту та обличчя.
2. Натягніть ремінці на потилиці і затягніть роздвоєні ремені.
- Якщо у вас є хвіст, ми рекомендуємо протягнути його через отвір в розширених ремнях, щоб підвищити комфорт.
3. Ви можете регулювати ремінці, щоб вони були у обличчі і щоб гарнітура трохи нахилена вперед.
- Ж ви можете відрегулювати кут нижнту гарнітури для підвищення комфорту, тримаючи гарнітуру обома руками і нахиляючи її вгору або вниз на дужках гарнітури.
4. Ви можете регулювати ремінці на запясті, нижній лівій частині гарнітури, щоб змінити відстань між окулярами. Робіть це доти, доки зображення на екрані гарнітури не стане чітким і комфортним для зору.
5. З вимкненою гарнітурою як таком можете використовувати ремінці на запясті або на ремінці, щоб відрегулювати відстань лінз від вашого обличчя або окулярів.
- Уберіжно нахиліть дужки гарнітури вгору.
- Знайдіть кнопки регулювання відстані до очей поруч із лінзами всередині інтерфейсу для обличчя.
- Ви можете натиснути на кнопки, щоб, утримуючи ковій інтерфейсу, посунути інтерфейс вперед або назад, щоб відрегулювати відстань.
- Повторіть цю процедуру з іншого боку, щоб переконатися, що налаштування глибоке однакове з обох боків.

Повнокольоровий пасскрізний

Завдяки повнокольоровій технології Passthrough, Quest 3 і Quest Pro надають вам більш комфортне для сприйняття, високоточне представлення фізичного світу навколо вас в режимі реального часу. Ці вдосконалення в технології Passthrough не тільки покращують ваш знайомий вам досвід роботи з віртуальною реальністю, але також є фундаментальним для нових і майбутніх функцій, які дозволять вам безпосередньо взаємодіяти з фізичним світом під час перебування у віртуальній реальності. В даний час повнокольоровий Passthrough особливо важливий при використанні гарнітури для роботи і підвищення продуктивності. Діяльність, що підтримується повнокольоровим наскрізним друком, включає в себе:

- Використання фізичної клавіатури та інших об'єктів на вашому робочому столі.
- Взаємодіяти з іншими людьми в одній кімнаті в рамках спільної роботи, наприклад, під час наради в Workrooms.
- Використання додатків змішаної реальності, які обходять з використ предмети в вашому фізичному та віртуального світу.

Рекомендації щодо освітлення приміщення

Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо використовувати повнокольоровий наскрізний друк у приміщенні з рівнем освітленості не менше 50 люкс. Це приблизно еквівалентно м'якому вечірньому світлу, що використовується в сімейній кімнаті. Один із способів перевернятися, що у вас достатньо світла для оптимальної роботи повнокольорового пропускання, - це провести екиковий тест: якщо ви можете комфортно читати книгу в кімнаті, ви обираєтеся використовувати віртуальну реальність, то, найімовірніше, у вас достатньо світла для використання гарнітури.

З'єднайте гарнітуру з мобільним додатком Meta Quest

Мобільний додаток Meta Quest дя ж компаньйон для вашої Meta Quest 3, дозволяючи вам переглядати магазин, купувати, завантажувати і віддалено встановлювати додатки, налаштовувати параметри пристрою.
Передавати вранення від гри на телефон або будь-який інший пристрій з підтримкою Chromecast тощо. Вам не потрібно завантажувати мобільний додаток Meta Quest щоразу, коли ви користуєтеся гарнітурою, але ви знадобиться вам для завершення початкового процесу сполучення та налаштування.

З'єднайте гарнітуру з мобільним додатком Meta Quest і завершіть налаштування пристрою:

1. Завантажте мобільний додаток Meta Quest з Google Play або Apple App Store.
2. Відкрийте мобільний додаток Meta Quest і увійдіть або створіть новий обліковий запис.
3. Приєднайте в систему, торкнїться "Меню", а потім "Пристрої".
4. Тепер додаток має автоматично з'єднатися з вашою гарнітурою і контролерами. Якщо додатк не створив пару автоматично:
- Одягніть гарнітуру та знайдіть 5-значний код сполучення.
- У мобільному додатку Meta Quest введіть 5-значний код з гарнітури.
- Після введення коду ваша гарнітура повинна почати сполучення з додатком.
Якщо у вас все ще виникають проблеми з налаштуванням Meta Quest 3, зверніться до служби підтримки Meta Store за додатковою допомогою.

Збереження гарнітури в безпеці та належному стані

- Ока кілька порад, як тримувати гарнітуру Meta Quest 3 у безпеці та належному стані:
- Ніколи не зберігати гарнітуру під прямими сонячними промінням. Сонячні промені можуть спричинити невироботи гарнітури, а в ексмальних випадках - вплинути на її роботу. Ж входжене вгладіть Meta Quest 3 Ноті вона або в інших місцях, де прямі сонячні промені можуть потрапити на лінзи.
- Обов'язково зачиняйте гарнітуру, коли ви не використовуєте її активно. Передня панель камери Quest 3 склена, тому важливо

Використовуйте Passthrough для налаштування мех.

Повнокольоровий пасгтра Passthrough узвляється автоматично, коли ви створюєте або змінюєте контур. Щоб мати змогу швидко увійти в режим "Наскрізний", ви можете увімкнути функ "Подвійний дотик для Наскрізного". Ця функція дає змогу вмикати або вимикати наскрізний режим, дяка торкнувшись лівого або правого боку гарнітури.

Увімкнути подвійний дотик для переходу

- Натисніть / на правому сенсорному контролері, щоб викликати універсальне меню.
- Наведіть курсор на годинник у лівій частині універсального меню. Коли з'явиться пункт Швидкі налаштування, виберіть його, щоб відкрити панель швидких налаштувань.
- У верхньому правому кутї виберіть Налаштування.
- Виберіть Фізичний простір.
- Виберіть Наскрізний у лівому меню.
- Встановіть перемикач поруч із пунктом Подвійний дотик для наскрізного доступу, щоб увімкнути цю функцію.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у смітник і переробку відходів електричного та електронного обладнання це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для комплексного подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Справжній імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання (указаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

Зарядіть гарнітуру з мобільним додатком Meta Quest

Мобільний додаток Meta Quest для вашої Meta Quest 3, дозволяючи вам переглядати магазин, купувати, завантажувати і віддалено встановлювати додатки, налаштовувати параметри пристрою.
Передавати вранення від гри на телефон або будь-який інший пристрій з підтримкою Chromecast тощо. Вам не потрібно завантажувати мобільний додаток Meta Quest щоразу, коли ви користуєтеся гарнітурою, але ви знадобиться вам для завершення початкового процесу сполучення та налаштування.

З'єднайте гарнітуру з мобільним додатком Meta Quest і завершіть налаштування пристрою:

1. Завантажте мобільний додаток Meta Quest з Google Play або Apple App Store.
2. Відкрийте мобільний додаток Meta Quest і увійдіть або створіть новий обліковий запис.
3. Приєднайте в систему, торкнїться "Меню", а потім "Пристрої".
4. Тепер додатк має автоматично з'єднатися з вашою гарнітурою і контролерами. Якщо додатк не створив пару автоматично:
- Одягніть гарнітуру та знайдіть 5-значний код сполучення.
- У мобільному додатку Meta Quest введіть 5-значний код з гарнітури.
- Після введення коду ваша гарнітура повинна почати сполучення з додатком.
Якщо у вас все ще виникають проблеми з налаштуванням Meta Quest 3, зверніться до служби підтримки Meta Store за додатковою допомогою.

Збереження гарнітури в безпеці та належному стані

- Ока кілька порад, як тримувати гарнітуру Meta Quest 3 у безпеці та належному стані:
- Ніколи не зберігати гарнітуру під прямими сонячними промінням. Сонячні промені можуть спричинити невироботи гарнітури, а в ексмальних випадках - вплинути на її роботу. Ж входжене вгладіть Meta Quest 3 Ноті вона або в інших місцях, де прямі сонячні промені можуть потрапити на лінзи.
- Обов'язково зачиняйте гарнітуру, коли ви не використовуєте її активно. Передня панель камери Quest 3 склена, тому важливо

Очищення гарнітури

Ми рекомендуємо регулярно очищати гарнітуру Meta Quest 3 і контролери, щоб видалити бруд, пил і сліди від пальців. Ось кілька порад, як очистити гарнітуру:

- Для очищення пластик і лінз камери використовуйте суху серветку з мікрофібри для сплячих об'єктивів. Не використовуйте рідні або хімічні засоби.
- Для чищення ремінців і лицьового інтерфейсу використовуйте м'ягкодвяне антибактерицидні серветки. Не використовуйте спирт або абразивні мючі засоби. За потреби лицевий інтерфейс можна мити вручну з м'яким милом.
- Датчики та вентиляційні отвори гарнітури можуть накопичувати пил і сміття під час використання. Ви можете обережно очистити їх спосіваним повітрям.

Контролери Meta Quest Touch Plus

Контролери Touch Plus - це новітнє передай добре знайомих контролерів Meta Quest Touch. Контролери Touch Plus відрізняються компактним дизайном, реалістичними відчуттями та новими рівнями взаємодії з змінною тактильною поверхнею TruTouch.
Сумісність - Наразі контролери Meta Quest Touch Plus можна використовувати лише з Meta Quest 3.

Налаштування та створення пари:

1. Переконайтеся, що ваша гарнітура увімкнена;
2. Увімкніть лівий контролер, натиснувши;
3. Увімкніть правий контролер, натиснувши;
4. Через дві секунди ви побачите світлодіодний індикатор, який вказує на те, що ваш контролер увімкнено;
5. Відкрийте програму Meta Quest на своєму телефоні;
6. Торкнїться Меню;
7. Торкнїться Пристрої;
8. Торкнїться гарнітури, до якої ви хочете підключити контролери;
9. Торкнїться Контролери, а потім торкнїться вгляо або вправо, щоб вибрати контролер, з якими ви хочете створити пару;
10. Коли контролери перебуватимуть у режимі сполучення, на них блиматиме синій і білий індикатор. Синій індикатор блиме з разом, коли ваш контролер буде успішно сполучено.
Після створення пари контролери автоматично підзаряджуватимуться до гарнітури зарядку, коли ви вимкнетеме її, якщо вона буде поблизку.

Заряджайте свій Meta Quest 3

Ваша гарнітура Meta Quest 3 оснащена акумулятором, який можна зарядити за допомогою адаптера живлення потужністю 18 Вт і зарядного кабелю USB-C, що входить до комплекту.

Щоб зарядити гарнітуру Meta Quest 3:

- Підключіть один кінець зарядного кабелю USB-C до адаптера живлення.
- Підключіть інший кінець зарядного кабелю USB-C до порту USB-C на лівій стороні гарнітури.
- Підключіть адаптер живлення до розетки.

Світлодіодний індикатор на бічній стороні гарнітури вказуватиме на стан зарядження гарнітури. Коли світлодіодний індикатор горить помаранчевим кольором, гарнітура заряджається. Коли індикатор стає зеленим, за означає, що гарнітура повністю заряджена.
Додаткова інформація про батарею для Meta Quest 3
Meta Quest 3 тривало заряджається - При підключенні до розетки за допомогою адаптера живлення потужністю 18 Вт, що входить до комплекту, гарнітура повністю заряджається приблизно за 2 години. Використання адаптера живлення потужністю менше 18 Вт сповільнить зарядження. Рекомендується використ оригінального Power Delivery і потужністю понад 18 Вт, оптимального зарядження. При підключенні до ноутбукПК. Використання кабелю USB-C, що постачається з Meta Quest 3, для підключення гарнітури до ноутбука призвести до погіршення якості зарядження, тривалішого або подовженого

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ГАРАНТІЇ
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Шановний Вас, ми, компанію покупцю та впевнені, що придбане обладнання відповідає усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних комплектних. Всі умови гарантії можуть дяк у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання, а також ремонтну роботи, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печатки фірми - продавця, а також повної інформації про комплекс обладнання. Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та зміу готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується на ____
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер видалено, нерозбірливе, мають сліди перекреслювання або відсутнє обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення від гарантійного ремонту у випадку недотримання неякозазначених умов гарантії.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію виробу змін, не передбачених виробником, а також встановлення сторонніх комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання обставинами непереборної сили.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання виникла дяк непорушних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання виникнене невідповідністю Державним стандартам України мережі електроживлення, а також дяк перепадів напруги, некерованими коливаннями напруги та іншими несприятливими лінії електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень, ланцюга живлення, комплектнів, контактів і компонентів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатувалося з порушенням умов використання, не вказаних в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо з спорадичного втручання або спроби несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заходженого попадання всередину виробу сторонніх предметів, умахних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням https://service.ctrs.com.ua/

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ВВ	Дата	Причина, Адреса	Виконавець	Підпис МП
1				
2				
3				

Виробник: "Мета Платформс Технологіз, ЛЛС"
Адреса: 1 Хакер Вей, Менло Парк, Ка 94025, США.
Імпортер вказаний на упаковці.

CE RoHS Made in China