

ELARI® KidPhone 2

UA



ELARI KidPhone 2 Інструкція користувача



1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карти
3. **Коротке натискання:**
гортати вправо
Довге натискання: сигнал SOS
4. **Коротке натискання з меню:**
повернення на початковий екран
Коротке натискання
на початковому екрані:
вкл./викл. підсвітку
Довге натискання: вкл./викл.
5. **Коротке натискання:**
гортати вліво
6. Назад

I. Підготовка до роботи

1. Установка SIM-карти

1) Переконайтеся, що SIM-карта підтримує доступ до Інтернету, прийом SMS-повідомлень і голосові дзвінки. Elari KidPhone 2 розрахований на роботу в мережах 2G: переконайтеся, що обраний оператор підтримує роботу в мережах GSM 900/1800. Перед тим як вставити SIM-карту в годинник, відключіть запит PIN-коду (якщо необхідно) на SIM-карті за допомогою вашого телефона.

2) Вимкніть годинник перед встановленням SIM-карти. Розташуйте SIM-карту чіпом вгору до екрану та зрізаним кутом всередину годинника і встановіть карту до клацання.



Увімкніть годинник після того, як вставили SIM-карту або перезавантажте його, якщо він був увімкнений.

2. Встановлення додатка

Додаток підтримує:

IOS 7.0 & Android 4.4 і вище

Скачайте додаток: Elari SafeFamily

Для Android:

знайдіть за назвою
в Google Play Store

Для IOS:

знайдіть за назвою App Store



Більше інформації про
додаток:



Послідовність реєстрації

- Зайдіть у додаток Elari Safe- Family й оберіть «Реєстрація».
- Уведіть ім'я й адресу Вашої електронної пошти
- Уведіть реєстраційний код, що буде надіслано на вказану Вами адресу електронної пошти
- Уведіть Ваш мобільний номер телефону (обов'язково записуйте номер телефону в міжнародному форматі +79XXXXXXXXXX)
- Придумайте пароль і повторіть його


The screenshot shows the 'Register' screen of the Elari Safe-Family app. At the top, there is a blue header with a back arrow and the word 'Register'. Below the header are several input fields: 'Nickname', 'Input email address', 'Verification code' (with a blue 'Get code' button to its right), 'Mobile phone number', 'Password', and 'Repeat password'. At the bottom of the form is a large blue 'Register' button. Below the button, there is a small text disclaimer: 'By clicking on the Register, you agree to our Elari SafeFamily Terms and that you have read our policy', followed by a blue link for 'Terms and Privacy'.

3. Прив'язка

- Розпочніть прив'язку пристрою
- Відскануйте QR-код на звороті Інструкції користувача або введіть код вручну
- Заповнення даних користувача: додайте персональні дані такі як ім'я, фото, номер телефону та інше
- Прив'язка завершена: ви будете перенаправленні на домашній екран з відображенням місцезнаходження пристрою.

4. Опис додатка Домашній екран


- Рівень заряду батареї
- Кнопка виклику: натисніть для того щоб зателефонувати на годинник
- Сім'я: налаштуйте список контактів і членів сім'ї, які можуть слідкувати за пристроєм
- Повідомлення про годинник
- Змінити пристрій
- Запит координат вручну: натисніть для того, щоб запросити поточне місцезнаходження годинника



- Рівень заряду батареї
- Кнопка виклику: натисніть для того щоб зателефонувати на годинник
- Сім'я: налаштуйте список контактів і членів сім'ї, які можуть слідкувати за пристроєм
- Повідомлення про годинник
- Змінити пристрій
- Запит координат вручну: натисніть для того, щоб запросити поточне місцезнаходження годинника


Голосовий чат

- Кнопка голосового повідомлення: утримуйте кнопку для запису голосового повідомлення, відпустіть для відправки запису. Максимальна тривалість одного запису 15 секунд.
- Кнопка виклику: натисніть для того, щоб зателефонувати на годинник.
- Емоджі: натисніть кнопку і виберіть емоджі, що буде відправлена на годинник.
- Голосові повідомлення: коротке натискання для прослуховування запису, довге – для видалення запису.



Налаштування

- Налаштування системи і користувача.
- Налаштувати інформацію про пристрій.
- Налаштувати геозони, подивитися історію місцезнаходження, налаштувати будильник, керування списком Друзів, налаштувати режим «На заняттях», налаштувати Геолокацію, налаштувати гучність годинника.
- Дані трекера: Ви можете подивитися IMEI пристрою QR -код, а також відв'язати годинник.
- Налаштування трекера.
- Додати трекер.



Прив'язка годинника до мобільного додатка

Натисніть на верхню чи нижню клавіші, або прогортайте меню та виберіть «Код прив'язки», після чого ви можете відсканувати QR-код за допомогою додатка Elari SafeFamily і прив'язати годинник до вашого смартфона.



II. Основні функції

Дзвінки

Натисніть на верхню чи нижню клавіші, або прогортайте меню на екрані до розділу «Контакти». Гортайте список контактів і виберіть потрібний, щоб розпочати дзвінок. Для завершення виклику натисніть кнопку на екрані. Максимальна кількість контактів, що може бути додана – 100 номерів.



Голосові повідомлення

Натисніть на верхню чи нижню клавіші, або прогортайте меню й оберіть «Голосовий чат». Виберіть контакт і тривалим натисканням на піктограму «Мікрофон» запишіть голосове повідомлення. Годинник може отримувати голосові повідомлення й емоджі з додатка Elari SafeFamily.



Дружити

Ця функція потребує наявність кількох годинників однієї моделі. Натисніть верхню чи нижню клавіші, або прогортайте, торкаючись екрана, меню й виберіть «Дружити». Потім натисніть «Дружити» на двох годинниках одночасно і розташуйте їх поруч один біля одного. Дочекайтесь, коли годинники надішлють запит у друзі. Список друзів Ви можете побачити в додатку Elari SafeFamily.



III. FAQ

З: Яка SIM-карта необхідна для Elari KidPhone 2?

В: Elari KidPhone 2 необхідна microSIM-карта з підтримкою роботи у мережах GSM 900/1800.

З: Скільки часу працюють в режимі очікування Elari KidPhone 2?

В: Ємність батареї Elari KidPhone 2 становить 450 мАч. Тривалість роботи в режимі очікування залежить від налаштувань годинника і частоти оновлення координат. Нормальна тривалість роботи в режимі очікування становить 72 години.

З: Чи є у годинника вікові обмеження?

В: Вікових обмежень немає, але годинник призначений, у першу чергу, для дітей від 4-х до 12 років.

З: Чи безпечний матеріал, з якого виготовлений Elari KidPhone 2?

В: Усі матеріали, що застосовані в Elari KidPhone 2, відповідають європейським стандартам якості.

З: Як доглядати за годинником?

В: Протирайте годинник вологою тканиною, при серйозних забрудненнях – з додаванням спирту.

З: Чи впливає випромінювання Elari KidPhone 2 на здоров'я дітей?

В: Випромінювання від Elari KidPhone 2 значно нижче європейського стандарту.

З: Elari KidPhone 2 водонепроникний?

В: Ні. Він захищений від попадання слабких бризок, але не призначений для попадання або занурювання у воду.

З: Мій годинник нагрівається під час заряджання, чи нормально це?

В: Так, для цієї моделі годинника це нормально.

З: Що робити, коли виникає проблема під час сканування QR-коду?

В: Насамперед необхідно перевірити чи SIM-карта вставлена й Elari KidPhone 2 знаходиться у GPRS з'єднанні. Повторіть сканування в умовах з кращим освітленням, а також піймайте оптимальне фокусування, наводячи камеру Вашого смартфона на QR-код. Або ж введіть код прив'язки вручну.

З: Чи вимагається мережа передачі даних для реалізації функції геопозиціонування?

В: Для Elari KidPhone 2 необхідна функція мережевої передачі даних для транслявання місцезнаходження на сервер.

З: Чи може батарея вибухнути від високих температур або під час заряджання?

В: Elari KidPhone 2 використовує більш надійну та безпечну батарею у порівнянні зі стандартною літєвою. Гелієвий полімерний літій-іонний акумулятор застосовує спеціальний колоїдний електrolіт, що не виділяє газ, навіть якщо рідинна складова батареї закипає, тим самим забезпечуючи безпеку від вибуху. Такий тип батареї показав відмінні результати при тестуванні на безпечність – зокрема, на пробивання, нагрівання, удари.

З: Наскільки точно працює функція позиціонування?

В: Elari KidPhone2 може отримувати інформацію про місцезнаходження через два канали: GPS/ГЛОНАСС і LBS. Режим GPS /ГЛОНАСС оснащений відмінною точністю, але щільні побудови, металеві конструкції, листя та інші перешкоди погіршують

проходження сигналу. Це обмеження не варто сприймати як недолік годинника, це лише технологічні особливості системи GPS/-ГЛОНАСС. При відсутності GPS/ГЛОНАСС - сигналу Elari KidPhone 2 використовують LBS для визначення місцезнаходження.

IV. Попередження

1. Не занурюйте годинник у воду.
2. Не наближайте годинник до вогню або джерел з високою температурою.
3. Не дозволяйте дітям класти годинник до рота.
4. Для зарядки годинника використовуйте тільки кабель, що поставляється разом з ним.
5. Годинник не буде працювати, якщо живлення буде відключене, або він буде поза зоною досяжності.